



トラブルシューティング（三菱アクトビラテレビ・テレビリモコン1台・部屋ハブ）

トラブル内容	主な原因	対処方法
「LANケーブルが接続されていません。接続を確認してください。」 	LANケーブル抜け	テレビ～部屋ハブ間でLANケーブルが抜けている可能性があります。しっかりと刺さっているか確認をしてください。
	部屋ハブ異常	部屋ハブが誤動作していたり電源が切れている可能性があります。瞬間的な電源断が起きた場合などはかなりの確立で動作が異常になっていますので、一度電源ケーブルの抜き差しによる再起動を試してみてください。
「接続できません。TCPで接続エラーが発生しました。」 	LANケーブル抜け	部屋ハブの引き込み線側LANケーブルに抜けや緩みがある可能性があります。LANケーブルがしっかりと刺さっているか確認をしてください。リンクランプが点灯しているかも確認ください。
	部屋ハブ異常	部屋ハブが誤動作していたり電源が切れている可能性があります。瞬間的な電源断が起きた場合などはかなりの確立で動作が異常になっていますので、一度電源ケーブルの抜き差しによる再起動を試してみてください。
	設定間違い	テレビ交換時などにIPアドレスなどの設定が正確に入力されていない可能性があります。設定内容を見直してみてください。
表示が遅い (読み込みに時間がかかる)	LANケーブル接触不良 (RJ45コネクタ爪折れ含む)	引き込み線側LANケーブルに緩みや断線による接触不良があるとサーバーとの通信が不安定になります。テレビ背面のLANケーブルがしっかりと刺さっているか確認をしてください。コネクタ部分を少し揺らすとランプが点いたり消えたりする場合は、コネクタ内部でケーブルが断線していますので、コネクタの付け替えが必要になります。
	幹線ハブ異常	フロアーハブやエリアハブ、部屋ハブが誤動作していたり電源が切れている可能性があります。瞬間的な電源断が起きた場合などはかなりの確立で動作が異常になっていますので、一度電源ケーブルの抜き差しによる再起動を試してみてください。
	IPアドレス重複	STB交換などにより、複数の部屋で同じIPアドレスを設定している可能性があります。両方の部屋で信号の取り合いが発生し動作が不安定になります。IPアドレス設定の確認をしてください。
ルームシアター画面に切り換わらない	リモコン不良	テレビリモコンの「ネットワーク（アクトビラ）」ボタンがきかなくなっている可能性があります。別の部屋のリモコンで動作するか確認してください。